

Telefónica MoviStar

Sagem MYX-6

Configuración Mensajería Multimedia




PASO 1
Acceder al Menú **Mensajes**



PASO 2
Elegir **Opciones**




PASO 3
Elegir **MMS** y pulsar **Validar**




PASO 4
Elegir **Guardar msjs.e**




PASO 5
Elegir **Activar** y pulsar **Validar**



PASO 6
Elegir la opción **Modo recuperac.**



PASO 7
Elegir **Prioridad** y elegir **Normal**.



PASO 8
Elegir **Período de validez**
y seleccionar **Máximo**



PASO 9
Seleccionar **Ignorar MMS** y elegir **No**



PASO 10
Seleccionar **Servidor MMS**



PASO 11
Seleccionar un acceso libre
y pulsar **Opciones**



PASO 12
Seleccionar **Título del servi.**



PASO 13
Introducir **MMS GPRS** y
pulsar **Validar**



PASO 14
Seleccionar **Servidor MMS**




PASO 15
Escribir **http://mms.movistar.com**
y pulsar **Validar**



PASO 16
Seleccionar **Con.preferente**



PASO 17
Elegir **GPRS** y pulsar **Validar**



PASO 18
Elegir **Parámetros GPRS** y pulsar **Opciones**




PASO 20
Introducir **MOVISTAR@mms**
y pulsar **Validar**.




PASO 21
Seleccionar **Contraseña**







PASO 22
Introducir **MOVISTAR**
y pulsar **Validar**




PASO 23
Seleccionar **Dirección IP**



PASO 24
Introducir **010.138.255.001**
y pulsar **Validar**



PASO 25
Seleccionar **Tipo de Puerto**
y pulsar **Validar**



PASO 26
Elegir **No Seguro**
y pulsar **Validar**




PASO 27
Seleccionar **APN activo.**



PASO 28
Pulsar la tecla **Opciones**



PASO 29
Elegir **Menú APN**
y pulsar **Validar**




PASO 30
Seleccionar **Crear APN**
y pulsar **Validar**



PASO 31
Introducir el **APN mms.movistar.es**
y pulsar **Validar**



PASO 32
Elegir **Activar** y pulsar **Validar**




PASO 33
Pulsar la tecla **Volver**



PASO 34
Volver al Menú **Parámetros GPRS**
seleccionar el perfil creado (**MMS GPRS**)
y pulsar **Opciones**



PASO 35
Elegir **Activar** y pulsar **Validar**



PASO 36
Seleccionar Servidor MMS



PASO 37
El perfil estará activado si
aparece un asterisco delante
del nombre.

Para que la configuración del terminal se efectúe correctamente, se deberán seguir los pasos como se detalla en cada caso. Los pasos 13, 15, 20, 22, 24 Y 31 son apartados de "texto libre" en los cuales Ud. debe introducir manualmente los datos que le solicita, éstos están detallados tal y como deben introducirse textualmente.

Para activar el servicio es necesario enviar un Mensaje Multimedia (Mensaje gratuito) con la palabra "activar" al número 509.

Si tiene alguna duda o sugerencia, por favor contacte con nosotros en el 649444455 (4455 desde Movistar) o a través de nuestra página en Internet:
www.atencionenlinea.movistar.com